



Configurazione dell'applicazione "XML Demo"

Requisiti

L'applicazione **XML demo** può essere impiegata sia con sistema "**Cisco CallManager**" che "**Cisco CallManager Express**".

- ◆ Versione minima CallManager: 3.05
- ◆ Versione minima Call Manager Express: IOS 12.2(2)XT
(le versioni precedenti non supportano i servizi XML).

I servizi sono supportati sui telefoni **Cisco 7940, 7960 e 7970**.

Accertarsi che il DHCP Server a cui accedono i telefoni comunichi anche l'indirizzo IP di un server DNS contattabile.

Accertarsi che per la navigazione non sia richiesto l'utilizzo di un server Proxy.

Configurazione per CallManager

Creare il servizio

Accedere all'interfaccia http di gestione del sistema CallManager con privilegio di "system administrator"

Step 1 - Selezionare *Feature > Cisco IP Phone Services*

Step 2 - Creare un nuovo servizio (Selezionare *Add a New IP Phone Service*)

Service Name = nome del servizio che appare sul telefono

Service Description = descrizione del servizio

Service URL = url contattata dal telefono per visualizzare il servizio:

http://www.equars.com/xml_demo/sh_services.pl

Una volta creato, il nuovo servizio appare visualizzato nella colonna a sinistra.

Assegnare il servizio ai telefoni

Step 3 - Selezionare *Device > Phone*

Step 4 - Selezionare il telefono a cui si desidera assegnare il servizio

Step 5 - Nella finestra, in alto a destra, selezionare *Subscribe/Unsubscribe Services*

Step 6 - Selezionare il servizio che si vuole aggiungere al telefono

Step 7 - Selezionare *Continue*

Step 8 - Selezionare *Subscribe*

Resetare i telefoni per fare caricare la nuova configurazione.

Configurazione per CallManager Express

Accedere all'interfaccia http di gestione del sistema CallManager Express con privilegio di "system administrator"

Step 1 - Selezionare *Configure > Phones*

Step 2 - Selezionare la voce *IP Phone URLs*

Step 3 - Nel campo *Services URL* inserire il link

http://www.equars.com/xml_demo/sh_services.pl

Step 4 - Selezionare *Set*

Resetare i telefoni per fare caricare la nuova configurazione.